



Beschreibung

Netkeybox

Version 2121

Serie 2000 A



Inbetriebnahme

230 V Anschluss

Stecken Sie das LAN Kabel in den obersten Kontakt (LAN Buchse) vom Controller ein.

Schließen Sie an den vorgesehenen Anschluss an den Transformator die 230 V an. Bitte beachten Sie das das grün/gelbe Kabel an der richtigen Klemme angeschlossen ist.

Warten Sie ca. 5 Minuten, bis der Controller Startbereit ist. Die oberste blaue LED leuchtet ständig und die rote und grüne LED flackern ständig.

Sie können jetzt das erste Fach bis zum letzten Fach die Fächer sofort mit 1111 # (Fach 1) bis 8888 # (Fach 8) öffnen, oder sie geben den Servicecode 13133 # ein und da öffnen sich alle Fächer nach und nach.

Mit dem Servicecode können Sie auch die Box kontrollieren ob alle Fächer korrekt funktionieren.


Starten der Software

Adresse eingeben und Software öffnen

Jeder Controller hat seine eigenen Controllernummer. Diese kann nicht verändert werden und muss auch vor Verlust geschützt werden. Diese ist in der Beschreibung aber auch an den Controller eingetragen.

Geben Sie zuerst die Adresse in den PC ein. Verwenden Sie bitte den Goggle Chrome Browser.

<https://netkeybox.accessflex.com>



Dann geben Sie die Controllernummer ein und klicken auf go.



Benutzer ist **user**, das können sie nicht in der Software verändern. Dann geben Sie das Passwort ein (vom Werk ist das **user**) und dann auf anmelden



Bedienung der Software

Bedienübersicht

Die Software ist einfach und übersichtlich erstellt worden.

| Fach | Benutzer | Ereignisprotokoll | Einstellungen | Abmelden |
|--------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| Fach 1 | 26-05-2021 14:10:15 - Fernöffnung | | | |
| Fach 2 | 30-05-2021 09:28:04 - Fernöffnung | | | |
| Fach 3 | 17-05-2021 09:37:25 - Rotzmann (3333) | | | |
| Fach 4 | 18-05-2021 09:04:13 - Fernöffnung | | | |
| Fach 5 | 17-05-2021 14:01:54 - Merkel (5555) | | | |
| Fach 6 | 07-05-2021 13:02:50 - Fernöffnung | | | |

Auf der linken Seite sehen Sie die Bedienübersicht.

Bei **Fach** können Sie eine Fernöffnung der Fächer machen und sehen von wen, wer und wann das Fach als letztes geöffnet wurde.

Bei **Benutzer** können sie die Benutzer der Fächer festlegen und programmieren

Bei **Ereignisprotokoll** können Sie die Ereignisse sehen und auch ausdrucken lassen.

Bei **Einstellungen** können Sie das Passwort verändern.

Bei **Abmelden** können Sie das Programm schließen.

Ereignisprotokoll

Hier sehen Sie alle Ereignisse. Zum Ausdrucken rechte Maustaste anklicken und dann auf Drucken klicken.

| ID | Zeitpunkt | Beschreibung |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 12450207-000001 | 12450207-000001 | Benutzer registriert |
| 12450207-000002 | 12450207-000002 | Benutzer registriert |
| 12450207-000003 | 12450207-000003 | Benutzer registriert |
| 12450207-000004 | 12450207-000004 | Benutzer registriert |
| 12450207-000005 | 12450207-000005 | Benutzer registriert |
| 12450207-000006 | 12450207-000006 | Benutzer registriert |
| 12450207-000007 | 12450207-000007 | Benutzer registriert |
| 12450207-000008 | 12450207-000008 | Benutzer registriert |
| 12450207-000009 | 12450207-000009 | Benutzer registriert |
| 12450207-000010 | 12450207-000010 | Benutzer registriert |
| 12450207-000011 | 12450207-000011 | Benutzer registriert |
| 12450207-000012 | 12450207-000012 | Benutzer registriert |
| 12450207-000013 | 12450207-000013 | Benutzer registriert |
| 12450207-000014 | 12450207-000014 | Benutzer registriert |
| 12450207-000015 | 12450207-000015 | Benutzer registriert |

Einstellungen

Hier können Sie das „ user „ Passwort ändern.



Werkseinstellung

Benutzer: **user**

Kennwort: **user**

Servicecode: **13133**

Öffnungscode:

Fach 1 - **1111**

Fach 2 - **2222**

Fach 3 - **3333**

Fach 4 - **4444**

Fach 5 - **5555**

Fach 6 - **6666**

Fach 7 - **7777**

Fach 8 - **8888**

Wenn Sie nicht die Software öffnen können, überprüfen Sie die Internetverbindung.

Wenn Sie dann immer noch nicht die Software öffnen können, dann schreiben Sie eine Mail und dann bekommen Sie so schnell wie möglich eine Antwort.



Garantieurkunde

Verkaufsdatum: _____

Käufer: _____

Internetadresse: <https://netkeybox.accessflex.com>

Controller - Nummer: _____

Benutzerkennwort: **user**

Servicecode: **13133**

Softwareversion: _____

Ausführung: _____